



## Frequenzregelgerät



### WaCo B.7-65.1

- Frequenzumrichter mit Konstanthaltung der Ausgangsspannung
- Einsetzbar bei Netzspannungen von 95 - 253 V $\sim$  50 oder 60Hz  
Umin und Umax Grenze der Ausgangsspannung getrennt unabhängig voneinander einstellbar
- Einstellbare Stromgrenze für maximalen Magnetstrom
- Sanftanlauf und Sanftauslauf getrennt einstellbar
- Analoge Sollwertvorgabe
- Sicherungskopie Arbeitsparameter und Werkseinstellung abrufbar
- Schwingfrequenz auswählbar Vollwelle oder Halbwelle
- Temperaturüberwachung der Leistungsendstufe
- Anzeige aller Werte in Originaleinheiten V $\sim$ ; A $\sim$ ; T°C;Hz; V-; mA-; Zeit s



## **SIGA 65.1 (V3)**

### Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230V AC
- Betriebsfrequenz: 50/60Hz
- Ausgangsspannung: 50-250V AC
- Ausgangsstrom: 0,025-5A AC
- Frequenz einstellbar: 20-99Hz in 0,1 Hz-Schritten
- Sanftan-/ablauf einstellbar
- Schutzart: IP 54
- Sicherung 2x6,3 A F
- Sollwert: Tastatur/Potentiometer/Spannung analog/ Strom analog
- Umgebungstemperatur: 0-50°C
- Anschlussart: Netz-Schukostecker
- Antrieb-Contactdose
- Gehäuse AL-Druckguss
- Steuereingang gal. getrennt, +24V DC